

SERIE KS

www.datashield.net

DataShield
SU MEJOR RESPALDO
NO BREAKS | REGULADORES | BATERIAS

800VA

480 Watts



80
MINUTOS
PARA RESPALDAR



COMPATIBLE



ALARMA
AUDIBLE

- *Operación en batería
- *Batería baja
- *Sobrecarga

***Tiempo de respaldo basado en una PC de 80W con monitor LCD**

KS-800 PRO

No Break semiprofesional tecnología interactiva con regulador de voltaje integrado, Protege tus equipos de altas y bajas de energía

Puerto USB



IDEAL PARA PROTEGER:





ESPECIFICACIONES NO BREAK KS-800 PRO

CARACTERÍSTICAS		MODELO KS 800 PRO
Capacidad VA / W		800 VA / 480 W factor de potencia 0.6
ENTRADA	Voltaje	120 V CA nominal Con rango de regulación de 90 A 140 VCA sin utilizar baterías
	Frecuencia	50 / 60 Hz Autosensado
SALIDA	Voltaje	120 / 115 VCA línea e inversor (modo batería)
	Frecuencia	50 o 60 Hz +/- 1 Hz.
	Regulador electrónico de voltaje integrado.	Tipo AVR , -18%, +8 % modo línea . Forma de onda senoidal +/- 5% en inverso/batería forma de onda PWM
	Tiempo de transferencia	4 milisegundos
CONEXIONES	NEMA 5-15R	6 contactos, 4 con protección de batería /sobretensión, y 2 con sobretensión y supresor de picos
INTERFASE	Puerto USB	Puerto de comunicación bidireccional, incluye software propietario de monitoreo de la misma marca (DATASHIELD) Compatible con Windows Mac. Y otros.
PROTECCIÓN	supresor de Picos de voltaje	Capacidad de 370 joules instantáneo, interno
	Corto Circuito	por medio de pastilla termo protectora (Breaker) no fusible y Sensor Electrónico
	Sobrecarga	Se apaga en 3 seg. si excede el 30% de su capacidad nominal Protección contra sobre carga por medio de pastilla termo protectora (Breaker) no fusible y Sensor Electrónico
	Supresión de línea TEL / DSL	SI, en conector RJ11
BATERÍA	Tipo	Sellada y libre de mantenimiento , función de arranque en frío(puesta a punto en modo batería)
	Tiempo de recarga	6 horas (del 10 % a 90% de su capacidad)
TIEMPO DE RESPALDO		10 minutos a media carga.
DATOS FÍSICOS	Peso	5.5 Kg.
	Dimensiones (cm.)	10.1 X 27.9 X 14.2 (ancho x fondo x altura)
ALARMAS	Audibles	Operación en batería, Batería baja, Sobrecarga
INDICADOR DEL ESTADO	de operación pantalla LCD	Que indican la alimentación de línea, alimentación de batería, sobrecarga y estado de batería baja/reemplazar
NORMAS		NOM-001-SCFI-2018, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001:2015

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

